

## VEF TA-211

### ФУНКЦИИ

1. Повтор последнего набранного номера.
2. Сигнал FLASH.
3. Возможность использования паузы.
4. Импульсный и тональный режимы набора номера.
5. Регулируемая громкость звонка.
6. Световая индикация при поступлении вызова.

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Соедините телефонную трубку и базу витым проводом.
2. Соедините проводом телефон с розеткой телефонной линии.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Установите переключатель HI/LO в положение HI, чтобы звонок звучал громче, или LO, чтобы звонок звучал тише.

### РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Переведите переключатель P/T в положение P, чтобы установить импульсный режим, или в положение T, чтобы установить тональный режим набора номера.

### ОТВЕТ АБОНЕНТУ

Поднимите трубку после звонка. Окончив разговор, положите трубку на рычаг.

### ЗВОНОК АБОНЕНТУ

Поднимите трубку, услышав сигнал, наберите номер. Окончив разговор, положите трубку на рычаг.

### СИГНАЛ Flash

Когда трубка поднята, нажмите клавишу FLASH, чтобы отсоединиться от линии на короткое время. Сигнал FLASH необходим для использования некоторых дополнительных функций, предоставляемых телефонным оператором.

### ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Поднимите трубку, нажмите клавишу **Redial**, чтобы повторить последний набранный номер.

### ПАУЗА

Набирая номер, нажмите клавишу **Pause**, чтобы установить паузу между цифрами телефонного номера.

### Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение \_\_\_\_\_ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат VEF TA-211	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзраукле, Латвия, LV-5101  
Тел.: +371 5122158  
Факс: +371 5122160  
[www.vef.lv](http://www.vef.lv)